

照明器具		
蛍光灯直管20ワット1灯式	点灯 33W	現行品 流し元等 グロー式
蛍光灯直管20ワット1灯式非常灯	待機4W / 点灯 37W	現行品 店舗など グロー式
蛍光灯直管40ワット2灯式	/ 点灯 190W	旧型 93年製 グロー式
蛍光灯直管32ワット2灯式	待機0W / 点灯 43W 2灯で	新型 (旧FL40*2相当)
蛍光灯直管40ワット1灯式	/ 点灯 100W	旧型 93年製 グロー式
蛍光灯直管32ワット1灯式	/ 点灯 50W	新型 (FL40*1相当)
蛍光灯直管20ワット3灯式	/ 点灯 100W	現行品 居室等 グロー式
サインパルクプレミア70W型	弱37W / 強70W	新型 (FCL30*4相当)
蛍光灯直管20ワット4灯式	/ 点灯 190W	現行品 居室等 グロー式
パールミツク100W型	待機0W/弱23W/強93W	新型 (FCL30*5相当)
FHC34ED-EL	/ 点灯 50W	新型 丸型蛍光管
FHC27ED-EL	/ 点灯 40W	新型 丸型蛍光管
FCL30W	/ 点灯 49W	旧型 丸型蛍光管
FCL40W	/ 点灯 87W	旧型 丸型蛍光管
LED 蛍光灯40W相当 1本	26W	トコヤ
LED電球/電球型蛍光灯		
60ワット電球	58W	旧型 一般電球
40ワット電球	40比較 38W	旧型 一般電球
40ワット電球相当 蛍光灯電球	40比較 10.5W	松下製
40ワット電球相当 LED電球	40比較 3.7W	松下製
60ワット電球相当 LED電球	7.9W	オーム社製
換気扇		
トイレ換気 バイプファン	2W	排気管 直計10cm
風呂 単独型	8W	排気管 直計10cm
台所 プロペラ25cm	33W	一般換気扇
テレビ/映像関連		
15型液晶テレビ	待機1W/暗17W/明30W	SHARP
19型液晶テレビ	待機0.7W/点灯時 25W	SHARP
32型液晶テレビ LED	待機1.3W/点灯時 35W	SHARP 2010年製
HDDビデオ	待機4.3W/点灯時 35W	SHARP
46型液晶テレビ LED	待機15W / 点灯時 75W	SONY 2011年製
36型ブラウン管テレビ	点灯時140W	旧型ブラウン管テレビ
暖房機 等		
ファンヒーター	待機4W / 着火時62W / 運転時37W	
FF	着火時60W / 運転時80W	
暖房便座	待機 1.5W / 作動 53W	
冷房機 など		
エアコン 2.2K	待機 W/	10年製 冷暖房
エアコン 2.8K	待機1.4W/	07年製 冷暖房
エアコン 2.5K	待機2.5W/	02年製 冷暖房
エアコン 2.5K	待機7.7W/	95年製 冷暖房
エアコン 2.2K	待機2.8W/	93年製 冷房のみ

30cmお座敷センサーキ	待機1.2W / 弱3.3W / 強5.4W	松下製 マイコン
<b>家事関連</b>		
ガス給湯機 2007年製	待機7W / 着火時58W / 運転時4W	表示無 待機4W
ポット	保温59W / 加熱910W	
洗濯機	待機3W	
炊飯器	タイマー予約8W / 保温8W	
電子レンジ	待機0.7W / 加熱1250W	2010年製
オーブントースター1000W	待機0W / 加熱995W	
空気清浄器	待機0.6W / 弱1.7W / 強4.2W	中23W
<b>冷蔵庫</b>		
冷蔵庫 360L 松下製	弱運転時 85W	常時運転 06年製
冷蔵庫 460L 日立製	運転 210W	95年製
冷蔵庫 360L 日立製	待機 13W / 運転 140W	11年製
自動販売機	冷却運転 45W~290W	冷却時 10年製
<b>電話/FAX</b>		
コードレスホン 親機	待機 3.8W / 作動時 5.3W	
FAX	待機 5.8W	
複合機 (コピー+FAX)	待機 3W /	LED待機 5W
インターホン	待機 1.5W	
<b>設備関連</b>		
ケーブルテレビ チューナー	待機 11W / 作動時 12W	マスプロ製 2011年
太陽光 パワコン	待機 (発電していない時) 21.7W	三洋製 2011年
太陽光 ワイヤレスリモコン	待機 2.4W / 作動時 4.4W	
床暖房	待機 7.4W	
灯油 給湯機	待機 10W / 点火時 100W	
エコキュート 400L	待機 12W	2010年製
自動火災警報機 P-2	監視時 20W	施設用 95年製

\* 100ワットの器具を1時間 使用した時の 電気代は、約2.5円です。

\* 例、昔のエアコン待機電力8W 1日待機したら192W=4.8円です。 (25円/Kw)

\* 1キロワット=1,000ワット

#### 省エネ・省マナーのポイント

1-使用していない電気器具の コンセントは、抜いておく

2-電球は LED電球に交換がお勧め 但し、取付け注意(熱) + 商品により相当な差があります。

3-基本的に5年以上前の 蛍光灯照明器具は、交換が省エネになります。

4-家庭用 照明器具は、昔の丸型30ワットタイプなど最悪/スリム管は中程度/ペア管がより省エネ

5-冷蔵庫は、最近のが省エネ

6-東電との 契約ブレーカーの整合性 の、再確認

年   月   日   時   使用アンペア数	A	全体漏電検査	mA
-------------------------	---	--------	----

照明器具		
旧、蛍光灯 20W相当	7.5W	照明器具 LEDに改造
LED電球/電球型蛍光灯		
LED DC12V 電球	2.5W	一般電球 40W相当
LED DC12V 電球	3.5W	一般電球 60W相当
ドライブレコーダー		
EB-XS001D	5.6W	
テレビ/映像関連		
DC12V改造-15型液晶テレビ	18W	SHARP LC15-SX7A
暖房機 等		
扇風機・冷房機・エアコン など		

DC12Vの器具は、現在の所 ほとんど販売されていませんでした。